



網絡體檢報告

家居網絡 · 檢查時間：示範 · 報告產生：2026-10-18 21:38
檢查工具：Mac App · 網絡體檢 1.2 · 設計：Leonard Wong · 示範資料

一、總結

盡快處理 0	這星期處理 10	有空處理 6	待確認 2
連着網絡的設備 23 部	要留意的設備 5 部	Wi-Fi 保護 WPA2 Personal	
電腦位置的訊號 良好 (−58 dBm)	電腦 ↔ 路由器 173 Mbps · 反應 6.2 毫秒	路由器 ↔ 互聯網 ↓ 410.5 ↑ 96.2 Mbps	

二、需要跟進的事項

#	輕重	事項及做法	負責人	期限	完成
1	這星期處理	更新路由器系統，並開啟自動更新 1. 打開 Linksys 的 App 或設定網頁，找「韌體」或「系統更新」(Firmware) 2. 按「檢查更新」並安裝 3. 如有「自動更新」選項，把它開啟 ⚠️ 更新時會斷網幾分鐘，選沒有人用網的時間做。			☐
2	這星期處理	關閉路由器的「自動開門」功能 (UPnP) 1. 在電腦瀏覽器打開 http://192.168.1.1 登入 (比 App 更安全) 2. 進入「進階設定」(Advanced Settings)，UPnP 一般在「連接埠設定」(Port Settings) 或「網際網路設定」內 (各型號略有不同) 3. 把 UPnP 關掉並儲存			☐
3	這星期處理	開設訪客 Wi-Fi 1. 在 Linksys 的 App 或設定網頁找「訪客網絡」(Guest) 2. 開啟並設定另一個密碼 3. 朋友、工人只用這個 Wi-Fi			☐
4	這星期處理	更新智能設備 1. 打開各個智能家居 App，逐一檢查設備及網關更新 2. 有「自動更新」選項便開啟			☐
5	這星期處理	加強攝影機及門鐘的保護 1. 在攝影機 App 開啟兩步驗證 2. 更新攝影機系統 3. 不用的「串流」或「RTSP」功能關掉			☐

#	輕重	事項及做法	負責人	期限	完成
6	這星期處理	關閉不需要的共享功能 1. 按螢幕左上角的 Apple 標誌，打開「系統設定」 2. 進入「一般」→「共享」 3. 把不用的「螢幕共享」「遠端管理」「遠端登入」「檔案分享」關掉			☐
7	這星期處理	改用密碼管理工具 1. 使用 iPhone 內置的「密碼」App，或其他密碼管理工具 2. 先為電郵、主要帳戶、路由器換上獨有密碼			☐
8	這星期處理	儲存器「diskstation」開啟了遠端登入（上次已出現） 1. 在電腦瀏覽器登入儲存器的管理介面 2. 找「SSH」或「終端機」設定 3. 不用便把它關掉，需要時才臨時開啟			☐
9	這星期處理	有一部新設備連上了網絡：沒有名稱，位置 192.168.1.55 1. 在地圖上點按這部新設備，看看名稱及位置 2. 問問家人是否新買的設備或訪客手機；手機換了「私人 Wi-Fi 位址」也會顯示為新設備 3. 認得的話：在「網絡體檢」App 按「記下新設備」，下次便不會再提醒 4. 核對後仍認不得：在 Linksys 的 App 或設定網頁的設備清單把它封鎖 5. 只在懷疑 Wi-Fi 密碼外洩時才更換密碼；更換後所有設備都要重新連線			☐
10	這星期處理	攝影機「eufycam-door」開啟了影像串流（上次已出現） 1. 打開攝影機的 App，進入這部攝影機的設定 2. 找「RTSP」「串流」或「NAS」 3. 沒有接駁錄影機或其他軟件，便把它關掉			☐
11	有空處理	讓智能設備用另一個 Wi-Fi 1. 在 Linksys 的 App 或設定網頁新增一個專給智能設備的 Wi-Fi 或網段 2. 逐步把設備轉過去 ⚠️ 分開後部分設備可能失聯，要先確認路由器支援。			☐
12	有空處理	保護智能家居帳戶 1. 為各個智能家居 App 帳戶設定一個獨有的密碼 2. 開啟兩步驗證（如 App 支援）			☐
13	有空處理	留意平價設備 1. 盡量在官方渠道購買 2. 長期沒有更新的設備，考慮更換			☐
14	有空處理	開啟兩步驗證 1. 先由 Apple、Google、Microsoft 或電郵帳戶開始 2. 再到路由器、攝影機及其他 App 設定			☐

#	輕重	事項及做法	負責人	期限	完成
15	有空處理	附近有 4 個其他 Wi-Fi 與你的 Wi-Fi 擠在同一頻道（上次已出現） 1. 打開 Linksys 的 App 或設定網頁的 Wi-Fi 設定，找「頻道」(Channel) 2. 2.4GHz 改用頻道 11 3. 部分網狀路由器只會自動選擇頻道，沒有這個選項便可略過			☐
16	有空處理	基地台「主人房延伸器」與其他基地台之間連線不穩（上次已出現） 1. 打開網狀系統的 App，查看這部基地台的連線質素 2. 把它移近路由器或另一部基地台，放在較高、開揚、少牆阻隔的位置 3. 可以的話，用網線連接（有線回程） 4. 調整後再檢查一次，看看反應時間有沒有改善			☐
17	待確認	「WPS」是開還是關？ 1. 這是「一按即連」功能：按路由器上的按鈕就能連上 Wi-Fi，不用輸入密碼。 2. 看不到或不肯定：請管理網絡的家人一起查看，先不要更改設定 3. 確認後回到問卷更新答案，網頁便會給出相應建議			☐
18	待確認	名單中有沒有已不住在家的人？ 1. 逐一打開各個智能家居 App，找「成員」「家庭」或「共用」設定 2. 例如已搬走的家人、舊傭工，或以前借過權限的朋友。 3. 看不到或不肯定：請管理網絡的家人一起查看，先不要更改設定 4. 確認後回到問卷更新答案，網頁便會給出相應建議			☐

處理好後，用檢查工具再檢查一次，網頁會列出哪些今次沒有再發現。

三、與上次檢查比較

示範（上次） → 示範

今次沒有再發現 (1)	仍待處理 (7)	新出現 (1)	未能比較 (0)
智能門鐘：影像串流	linksys-velop：「自動開門」功能開着 主人房延伸器：連線不穩 書房 Mac：螢幕共享 eufycam-door：影像串流 diskstation：遠端登入 附近有 4 個其他 Wi-Fi 與你的 Wi-Fi 擠在同一頻道 基地台「主人房延伸器」與其他基地台之間連線不穩	沒有名稱：新出現的設備，未在「認得的設備」名單中	—

四、要留意的設備

設備	種類	地點	狀況	問題
書房 Mac 192.168.1.20	這部電腦	書房	盡快處理	螢幕共享：別人可以遙距看到及操作你的畫面
linksys-velop 192.168.1.1	路由器	客廳	這星期處理	「自動開門」功能開着
eufycam-door 192.168.1.60	攝影機或門鐘	客廳	這星期處理	影像串流：連上 Wi-Fi 的人有機會看到畫面
diskstation 192.168.1.70	儲存器	書房	這星期處理	遠端登入：有人猜中密碼便可完全控制它
沒有名稱 192.168.1.55	未能辨認	—	這星期處理	新出現的設備，未在「認得的設備」名單中

五、各處 Wi-Fi 訊號

地點	訊號	連着（推斷）	頻段／頻道	與路由器來回	下載速度	設備
客廳	很好（-46 dBm）	linksys-velop	5GHz 44	3.1 毫秒	402 Mbps	5 部
主人房	良好（-58 dBm）	主人房延伸器	5GHz 44	5.4 毫秒	280 Mbps	3 部
書房	一般（-70 dBm）	書房延伸器	2.4GHz 6	12.8 毫秒	88 Mbps	4 部
睡房	偏弱（-80 dBm）	主人房延伸器	2.4GHz 6	41 毫秒	19 Mbps	1 部

六、與你的設備有關的保安消息

品牌	消息	建議
Apple 你有 5 部	持續：Apple 會為 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 及 HomePod 發布保安更新，部分修補已被利用的漏洞。 https://support.apple.com/en-us/100100	所有 Apple 設備開啟自動更新。
Synology 你有 1 部	2025-11：DSM 系統出現身份驗證可被繞過的漏洞（Synology-SA-25:14，CVE-2025-13392），已推出修正版本。 https://www.synology.com/security/advisory/Synology_SA_25_14	在 DSM 開啟自動更新；不要把儲存器直接開放到互聯網；帳戶開啟兩步驗證。 官方公告

七、設備清單（23 部）

設備	種類	位置	地點	狀況
書房 Mac	這部電腦	192.168.1.20	書房	盡快處理
linksys-velop	路由器	192.168.1.1	客廳	這星期處理

設備	種類	位置	地點	狀況
eufycam-door	攝影機或門鐘	192.168.1.60	客廳	這星期處理
diskstation	儲存器	192.168.1.70	書房	這星期處理
沒有名稱（新）	未能辨認	192.168.1.55	—	這星期處理
主人房延伸器	Wi-Fi 延伸器或基地台	192.168.1.3	主人房	有空處理
客廳燈	智能設備	192.168.1.40	客廳	有空處理
睡房燈	智能設備	192.168.1.41	睡房	有空處理
書房延伸器	Wi-Fi 延伸器或基地台	192.168.1.2	書房	沒有問題
爸爸 iPhone	Apple 設備	192.168.1.30	主人房	沒有問題
媽媽 iPhone	Apple 設備	192.168.1.31	—	沒有問題
iPad	Apple 設備	192.168.1.32	—	沒有問題
客廳 Apple TV	Apple 設備	192.168.1.33	客廳	沒有問題
廚房 HomePod mini	Apple 設備	192.168.1.34	廚房	沒有問題
走廊燈	智能設備	192.168.1.42	—	沒有問題
風扇插座	智能設備	192.168.1.43	—	沒有問題
電飯煲插座	智能設備	192.168.1.44	廚房	沒有問題
冷氣控制器	智能設備	192.168.1.45	主人房	沒有問題
空氣清新機	智能設備	192.168.1.46	—	沒有問題
掃地機	智能設備	192.168.1.47	客廳	沒有問題
Aqara 網關	智能家居網關	192.168.1.50	—	沒有問題
智能門鐘	攝影機或門鐘	192.168.1.61	—	沒有問題
hp-officejet	打印機	192.168.1.52	書房	沒有問題

本報告由「網絡體檢」1.2 在你的瀏覽器內產生，資料沒有上傳。建議只供參考，不能代替專業檢查；各品牌選單位置或有不同，請以設備說明為準。只可檢查你有權管理的網絡。設計：Leonard Wong • <https://holy-tassel-2yhz.here.now/>